

# Diseño del teclado en i3

## i3 Window Manager

[i3wm](#) no viene con stock Slackware. Si desea instalar este administrador de ventanas de mosaico extremadamente configurable, visite [SlackBuilds](#). Asegúrese de instalar también [i3status](#), que le permitirá mostrar todo tipo de información útil en un panel.

## Configuración de la distribución del teclado

i3 no viene con ningún mecanismo de configuración de teclado incorporado. El comando `setxkbmap`, sin embargo, funciona bien. Si ha configurado el diseño del teclado en todo el sistema y no necesita cambiar entre diseños, no necesita hacer nada. Si desea configurar el diseño solo para i3, puede editar su archivo `.xinitrc`. Si cambia un entorno gráfico con frecuencia y no desea que se sobrescriba el mapa de teclas, debe modificar `/etc/X11/xinit/xinitrc.i3`.

```
# nano /etc/X11/xinit/xinitrc.i3
```

Justo antes de la sección `Iniciar i3` puede especificar el mapa de teclas deseado (por ejemplo, `gb`):

```
setxkbmap gb
```

Guarde el archivo y ejecute (como usuario estándar) `xwmconfig` y elija i3 para copiar el archivo `xinitrc` en su directorio de inicio. Si está en X, es posible que deba reiniciarlo.

## Cambiar la distribución del teclado

Si necesita cambiar entre diferentes diseños, puede asignar algunas combinaciones de teclas para realizar esas funciones.

1. Abra el archivo de configuración i3

```
nano ~/.i3/config
```

2. Agregue lo siguiente (es solo un ejemplo):

Asigne `Mod4` a la clave de Microsoft (utilizo mucho la clave de Microsoft para evitar conflictos con las combinaciones de teclas i3 predeterminadas):

```
set $ms Mod4
```

```
bindsym $ms+d exec setxkbmap de  
bindsym $ms+g exec setxkbmap gb
```

Ahora `MS+D` y `MS+G` me permiten cambiar entre los diseños de teclado del Reino Unido y el

alemán.

Si normalmente cambia entre dos diseños de teclado y no necesita mostrar el diseño actual en la barra de estado, también puede colocar el siguiente código en su archivo `~ / .i3 / config` :

```
setxkbmap -layout de,gb
setxkbmap -option 'grp:ctrl_alt_toggle'
```

Esto le permitirá alternar entre los dos diseños usando `Ctrl` + `Alt`.

## Mostrar el diseño activo en el panel

`i3status` viene con muchas funciones integradas. Desafortunadamente, el diseño actual del teclado no es uno de ellos. Por esa razón, debe escribir una secuencia de comandos corta para mostrar el diseño en el panel. La invocación predeterminada de `i3status` es la siguiente:

```
bar {
    status_command i3status
}
```

Aquí toda la funcionalidad incorporada se configura en `~ / .i3status.conf`. Queremos agregar algo más además de eso y cambiarlo a:

```
bar {
    status_command /path/to/your/i3script.sh
}
```

Los contenidos de `i3script.sh`

```
#!/bin/bash

# shell script to prepend i3status with more stuff

i3status --config ~/.i3status.conf | while :
do
    read line
    LG=$(setxkbmap -query | awk '/layout/{print $2}')
    echo "LG: $LG | $line" || exit 1
done
```

Lo anterior mostrará la distribución actual del teclado antes de que funcione el `i3status` estándar. Obviamente puedes agregar mucho más a [i3status](#).

## Uso del formato de salida JSON (colores)

El método anterior usa el modo de salida más simple (solo texto). Aunque es más fácil de usar, carece

de soporte de color. Para eso, necesitarás JSON.

Agregue la siguiente propiedad en su `.i3status.conf`

```
general {
  output_format = i3bar
}
```

Y reemplace su `i3script.sh` por el código a continuación. Muestra su idioma predeterminado en verde (en el ejemplo, `br`) y cualquier otro idioma en rojo.

```
#!/bin/bash

i3status --config ~/.i3status.conf | while :
do
  read line
  LG=$(setxkbmap -query | awk '/layout/{print $2}')
  if [ $LG == "br" ]
  then
    dat="{ \"full_text\": \"LANG: $LG\", \"color\": \"#009E00\" },"
  else
    dat="{ \"full_text\": \"LANG: $LG\", \"color\": \"#C60101\" },"
  fi
  echo "${line/[/$dat]}" || exit 1
done
```

## Fuentes

- Originalmente escrito por [sycamorex](#)
- Contribuciones de Anónimo
- Traducido por: [Victor](#) 2019/08/09 18:21 (UTC)

[howtos](#), [hardware](#), [keyboard](#), [settings](#), [i3](#), [author sycamorex](#)

From:

<https://docs.slackware.com/> - **SlackDocs**

Permanent link:

[https://docs.slackware.com/es:howtos:window\\_managers:keyboard\\_layout\\_in\\_i3](https://docs.slackware.com/es:howtos:window_managers:keyboard_layout_in_i3)

Last update: **2019/08/09 18:24 (UTC)**

