

# Configurar BOINC con la tarjeta de video ATI (AMD) en Slackware

## Este tutorial se utiliza en base a Slackware64 14.0 y boinc 7.2.33 x64 y la tarjeta de video ATI HD 4350 (RV710).

En primer lugar, instale un nuevo slackware64 14.0. Luego descargamos el último cliente BOINC de [here](#)

Coloque el archivo `boinc_7.2.33_x86_64-pc-linux-gnu.sh` en su directorio de inicio de usuario, desde donde planeamos iniciar el cliente boinc



nota: desde el mismo usuario debemos iniciar el sistema x window, porque de lo contrario BOINC no verá la GPU

Luego ejecute:

```
sh boinc_7.2.33_x86_64-pc-linux-gnu.sh
```

Después de eso en nuestro directorio de inicio tendremos el subdirectorio "BOINC", que contiene todos los archivos binarios que queremos. Ahora es el momento de preparar la tarjeta de video.

Descargue los controladores del catalyst 13.1 del sitio AMD / ATI (la última versión es 13.1; admite tarjetas de video 4350 antiguas)

```
http://www2.ati.com/drivers/linux/amd-driver-installer-catalyst-13.1-linux-x86.x86_64.zip
```

También debemos descargar el SDK 2.9 desde [here](#) para obtener soporte OpenCL para la tarjeta de vídeo:

Ahora en la raíz descomprimir catalyst 13.1 y escriba:

```
sh amd-driver-installer-catalyst-13.1-legacy-linux-x86.x86_64.run
```

e instalarlo.

Después de eso, descomprima AMD-APP-SDK-v2.8-lnx32.tgz e instálelo.

Ahora necesita ejecutar un administrador de ventanas del usuario seleccionado ( `startx` desde una interfaz de línea de comandos), luego en KDE (o el administrador de ventanas que elija), abra una terminal, `cd` en `~/BOINC` / y escriba

```
./boinc
```

Deberá ver algo como:

```
bash-4.2$ boinc

boinc: /lib64/libssl.so.1.0.0: no version information available (required by
boinc)

boinc: /usr/lib64/libcurl.so.4: no version information available (required
by boinc)

boinc: /lib64/libcrypto.so.1.0.0: no version information available (required
by boinc)

31-Jan-2014 15:42:41 [---] cc_config.xml not found - using defaults

31-Jan-2014 15:42:41 [---] Starting BOINC client version 7.2.33 for x86_64-
pc-linux-gnu

31-Jan-2014 15:42:41 [---] log flags: file_xfer, sched_ops, task

31-Jan-2014 15:42:41 [---] Libraries: libcurl/7.27.0 OpenSSL/1.0.1c
zlib/1.2.6 libidn/1.25

31-Jan-2014 15:42:41 [---] Data directory: /home/someuser/BOINC

boinc: /lib64/libssl.so.1.0.0: no version information available (required by
boinc)

boinc: /usr/lib64/libcurl.so.4: no version information available (required
by boinc)

boinc: /lib64/libcrypto.so.1.0.0: no version information available (required
by boinc)

31-Jan-2014 15:42:41 [---] CAL: ATI GPU 0: ATI Radeon HD 4350/4550 (R710)
(CAL version 1.4.1734, 512MB, 439MB available, 192 GFLOPS peak)

31-Jan-2014 15:42:41 [---] OpenCL: AMD/ATI GPU 0: ATI Radeon HD 4350/4550
(R710) (driver version CAL 1.4.1734, device version OpenCL 1.0 AMD-APP
(937.2), 512MB, 439MB available, 192 GFLOPS peak)

31-Jan-2014 15:42:41 [---] OpenCL CPU: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU      E4500
@ 2.20GHz (OpenCL driver vendor: Advanced Micro Devices, Inc., driver
version 2.0 (sse2), device version OpenCL 1.2 AMD-APP (937.2))

getaddrinfo: Success

31-Jan-2014 15:42:41 [---] Host name: TESTslk64_14

31-Jan-2014 15:42:41 [---] Processor: 2 GenuineIntel Intel(R) Core(TM)2 Duo
```

```
CPU      E4500 @ 2.20GHz [Family 6 Model 15 Stepping 13]

31-Jan-2014 15:42:41 [---] Processor features: fpu vme de pse tsc msr pae
mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse
sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good
nopl aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm
lahf_lm dtherm

31-Jan-2014 15:42:41 [---] OS: Linux: 3.2.29

31-Jan-2014 15:42:41 [---] Memory: 3.79 GB physical, 1.91 GB virtual

31-Jan-2014 15:42:41 [---] Disk: 36.67 GB total, 17.73 GB free

31-Jan-2014 15:42:41 [---] Local time is UTC +2 hours

31-Jan-2014 15:42:41 [rosetta@home] URL http://boinc.bakerlab.org/rosetta/;
Computer ID 777; resource share 100

31-Jan-2014 15:42:41 [Milkyway@Home] URL
http://milkyway.cs.rpi.edu/milkyway/; Computer ID 7777; resource share 100

31-Jan-2014 15:42:41 [Einstein@Home] URL http://einstein.phys.uwm.edu/;
Computer ID 777777; resource share 100

31-Jan-2014 15:42:41 [Poem@Home] URL http://boinc.fzk.de/poem/; Computer ID
77777777; resource share 100

31-Jan-2014 15:42:41 [SETI@home] URL http://setiathome.berkeley.edu/;
Computer ID 777777777777; resource share 100

31-Jan-2014 15:42:41 [---] General prefs: from
http://www.worldcommunitygrid.org/ (last modified 01-Jan-1970 03:00:01)

31-Jan-2014 15:42:41 [---] Host location: none

31-Jan-2014 15:42:41 [---] General prefs: using your defaults

31-Jan-2014 15:42:41 [---] Reading preferences override file

31-Jan-2014 15:42:41 [---] Preferences:

31-Jan-2014 15:42:41 [---]     max memory usage when active: 1163.31MB

31-Jan-2014 15:42:41 [---]     max memory usage when idle: 1744.96MB

31-Jan-2014 15:42:41 [---]     max disk usage: 2.00GB

31-Jan-2014 15:42:41 [---]     max CPUs used: 1

31-Jan-2014 15:42:41 [---]     suspend work if non-BOINC CPU load exceeds 50%
```

```
31-Jan-2014 15:42:41 [---]      (to change preferences, visit a project web
site or select Preferences in the Manager)
31-Jan-2014 15:42:41 [---] Not using a proxy
31-Jan-2014 15:42:42 Initialization completed
31-Jan-2014 15:42:42 [Milkyway@Home] Restarting task
de_modfit_16_3s_bpl_128wrap_1_1390392603_1849719_0 using
milkyway_separation__modified_fit version 128 in slot 1
getaddrinfo: Success

31-Jan-2014 15:42:42 [Milkyway@Home] Sending scheduler request: To fetch
work.

31-Jan-2014 15:42:42 [Milkyway@Home] Requesting new tasks for CPU and ATI

31-Jan-2014 15:42:45 [Milkyway@Home] Scheduler request completed: got 1 new
tasks

getaddrinfo: Success
```

## Cómo adjuntar BOINC al los proyectos

Después de eso, tiene una instalación BOINC en funcionamiento. Para comenzar a participar en proyectos, vaya a [setiathome.berkeley.edu](http://setiathome.berkeley.edu) o [bam.boincstats.com](http://bam.boincstats.com) (si planea participar con más de un proyecto) y regístrese. En el segundo caso (a través de [bam.boinc.com](http://bam.boinc.com)) puede adjuntar su proyecto de la siguiente manera:

- En una ventana de terminal, ejecute `./boinc`.
- Abra otra ventana de terminal con el mismo usuario, y en el directorio BOINC escriba:

```
./boinccmd --join_acct_mgr http://bam.boincstats.com boincstats_username
boincstats_password
```

\* en la primera consola (donde ejecutó `./boinc` ) verá mensajes como “administrador de cuenta adjunto, proyecto xxx adjunto, inicio de descarga, etc.” ...

Si desea editar las preferencias de boinc, puede crear el archivo `global_prefs_override.xml` en su directorio de boinc que contiene lo siguiente:

```
<global_preferences>
  <run_on_batteries>0</run_on_batteries>
  <run_if_user_active>1</run_if_user_active>
  <run_gpu_if_user_active>1</run_gpu_if_user_active>
  <suspend_cpu_usage>50.000000</suspend_cpu_usage>
  <start_hour>0.000000</start_hour>
  <end_hour>0.000000</end_hour>
  <net_start_hour>0.000000</net_start_hour>
```

```
<net_end_hour>0.000000</net_end_hour>
<leave_apps_in_memory>0</leave_apps_in_memory>
<confirm_before_connecting>0</confirm_before_connecting>
<hangup_if_dialed>0</hangup_if_dialed>
<dont_verify_images>0</dont_verify_images>
<work_buf_min_days>2.100000</work_buf_min_days>
<work_buf_additional_days>0.250000</work_buf_additional_days>
<max_ncpus_pct>75.000000</max_ncpus_pct>
<cpu_scheduling_period_minutes>300.000000</cpu_scheduling_period_minutes>
<disk_interval>360.000000</disk_interval>
<disk_max_used_gb>2.000000</disk_max_used_gb>
<disk_max_used_pct>75.000000</disk_max_used_pct>
<disk_min_free_gb>0.950000</disk_min_free_gb>
<vm_max_used_pct>10.000000</vm_max_used_pct>
<ram_max_used_busy_pct>30.000000</ram_max_used_busy_pct>
<ram_max_used_idle_pct>45.000000</ram_max_used_idle_pct>
<max_bytes_sec_up>0.000000</max_bytes_sec_up>
<max_bytes_sec_down>0.000000</max_bytes_sec_down>
<cpu_usage_limit>80.000000</cpu_usage_limit>
<daily_xfer_limit_mb>0.000000</daily_xfer_limit_mb>
<daily_xfer_period_days>0</daily_xfer_period_days>
</global_preferences>
```

## GPU ATI sin X window manager

Si no desea usar el administrador de X Window (por ejemplo, en un servidor), pero quiere usar la GPU ATI en boinc, puede hacerlo de esa manera:

En el directorio de inicio de la cuenta desde la que desea ejecutar boinc , cree un script llamado dummy\_wm.boinc :

```
#!/bin/sh
/home/boinc/BOINC/boinc --dir /home/boinc/BOINC >/home/boinc/BOINC/boinc.log
2>/home/boinc/BOINC/berror.log
```

hacer que ese script sea ejecutable:

```
chmod +x dummy_wm.boinc
```

Luego, en el mismo directorio, cree un script llamado xserv\_boinc.scr :

```
xinit /home/boinc/dummy_wm.boinc
```

Hágalo ejecutable también:

```
chmod +x xserv_boinc.scr
```

Ahora debe ejecutar ese script ( dummy\_wm.boinc ) como se muestra a continuación para mantenerlo en funcionamiento. Si inicia sesión en su servidor a través de ssh, por ejemplo, y ejecuta

ese script, se ejecutará boinc, pero cuando cierre la sesión, se detendrá. Para mantener la tarea ejecutándose después de cerrar sesión, iníciela de la siguiente manera:

```
at -v -f /home/boinc/xserv_boinc.scr now+1min
```

Comenzará la tarea después de 1 minuto a partir de ahora.

Puede verificar el estado de ejecución revisando los archivos de registro:

```
/home/boinc/B0INC/boinc.log
```

y

```
/home/boinc/B0INC/berror.log
```

Siempre puede obtener información sobre las tareas con el siguiente comando:

```
/home/boinc/B0INC/boinccmd --get_simple_gui_info
```

```
/home/boinc/B0INC/boinccmd --get_tasks
```

## Información de estadísticas de la tarjeta de video ATI

También puede obtener información sobre el estado de su tarjeta de video mediante comandos (debe ejecutarse en la cuenta raíz):

```
DISPLAY=:0 aticonfig --odgc
```

y

```
DISPLAY=:0 aticonfig --odgt
```

## Fuentes

- Originalmente escrito por [John Ciemgals](#)
- Traducido por [Víctor](#) 2019/08/28 12:31 (UTC)

[howtos](#), [boinc](#), [ati](#), [amd](#), [catalyst](#), [openc1,4350](#), [slackware](#), [author](#) [wisedraco](#)

From:

<https://docs.slackware.com/> - **SlackDocs**

Permanent link:

[https://docs.slackware.com/es/howtos:software:boinc\\_gpu\\_ati\\_slackware](https://docs.slackware.com/es/howtos:software:boinc_gpu_ati_slackware)

Last update: **2019/08/29 12:45 (UTC)**

